

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                     |  |   |  |                                    |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell           | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ              | g) Nennvolumenstrom                            | k) Außennenndruck                             | o1) Max. interne Leckagerate                             | r) Schalldruckpegelmission         |
| d) Antriebstop      | h) Effektive Eingangsstromstärke               | l) Interner Lastverlust Ventilatoren          | o2) Max. externe Leckagerate                             |                                    |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint                                      | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten     | p) Energetische Leistung der Filter                      |                                    |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	0.323	0.217	230	1.30	215				32.1	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	0.472	0.308	230	1.60	258				39.6	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	0.703	0.520	230	1.80	376				50.9	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	1.431	1.581	230	2.80	529				47.9	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	1.020	0.604	230	2.00	490				82.7	2.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.788	0.318	230	1.60	170				42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	2.219	3.205	230	2.80	711				49.2	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	1.273	0.752	230	1.60	303				51.3	2.4		Entfällt	Entfällt	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	3.650	5.932	230	3.60	886				54.5	2.4		Entfällt	Entfällt	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	1.596	0.847	230	1.60	344				64.8	2.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	2.096	1.345	230	2.00	467				72.8	2.4		Entfällt	Entfällt	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e	3.171	2.655	230	2.50	626				74.7	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018