

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außennenndruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.323	0.217	230	1.30	215			32.1	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.472	0.308	230	1.60	258			39.6	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.703	0.520	230	1.80	376			50.9	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.431	1.581	230	2.80	529			47.9	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.020	0.604	230	2.00	490			82.7	2.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.788	0.318	230	1.60	170			42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.219	3.205	230	2.80	711			49.2	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.273	0.752	230	1.60	303			51.3	2.4		Entfällt	Entfällt	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.650	5.932	230	3.60	886			54.5	2.4		Entfällt	Entfällt	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.596	0.847	230	1.60	344			64.8	2.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.096	1.345	230	2.00	467			72.8	2.4		Entfällt	Entfällt	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.171	2.655	230	2.50	626			74.7	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018