

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Modell
- c) Typ
- d) Antriebstyp
- e) Wärmetauschertyp
- f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
- g) Nennvolumenstrom
- h) Effektive Eingangsstromstärke
- i) SFPint
- j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
- k) Außennendruck
- l) Interner Lastverlust Ventilatoren
- m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
- n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
- o1) Max. interne Leckagerate
- o2) Max. externe Leckagerate
- p) Energetische Leistung der Filter
- q) Optisches Warnsignal der Filter
- r) Schalldruckpegelmission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJMD-600-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.440	0.348	230	14.67	280				36.4	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-665-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.542	0.615	230	13.22	443				40.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJMD-730-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.711	1.049	230	13.42	624				42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-730-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.567	0.403	230	10.70	258				38.2	2.4		Entfällt	Entfällt	63	2018
CJMD-800-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.739	0.625	230	11.55	331				39.7	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-885-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.280	1.409	230	16.00	486				45.3	2.4		Entfällt	Entfällt	76	2018
CJMD-905-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.294	0.515	230	10.27	151				55.4	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-920-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.838	2.372	230	17.84	611				49.8	2.4		Entfällt	Entfällt	84	2018
CJMD-960-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.745	1.034	230	10.91	250				56.9	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1020-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.302	1.621	230	11.51	317				59.8	2.4		Entfällt	Entfällt	82	2018
CJMD-1020-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.703	0.506	230	8.52	112				54.4	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJMD-1225-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	3.298	3.019	230	13.09	447				60.4	2.4		Entfällt	Entfällt	88	2018
CJMD-1225-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.220	0.945	230	8.81	177				56.1	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1330-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	5.538	5.919	230	17.58	567				78.2	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJMD-1330-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	3.833	1.775	230	12.17	211				63.6	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1550-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	7.595	11.824	230	19.13	892				77.6	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJMD-1550-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	5.031	3.440	230	12.67	339				67.4	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018
CJMD-600-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.440	0.348	230	14.67	280				36.4	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-665-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.542	0.615	230	13.22	443				40.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJMD-730-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.711	1.049	230	13.42	624				42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-730-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.567	0.403	230	10.70	258				38.2	2.4		Entfällt	Entfällt	63	2018
CJMD-800-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.739	0.625	230	11.55	331				39.7	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-885-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.280	1.409	230	16.00	486				45.3	2.4		Entfällt	Entfällt	76	2018
CJMD-905-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.294	0.515	230	10.27	151				55.4	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-920-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.838	2.372	230	17.84	611				49.8	2.4		Entfällt	Entfällt	84	2018
CJMD-960-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.745	1.034	230	10.91	250				56.9	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1020-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.302	1.621	230	11.51	317				59.8	2.4		Entfällt	Entfällt	82	2018
CJMD-1020-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.703	0.506	230	8.52	112				54.4	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJMD-1225-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	3.298	3.019	230	13.09	447				60.4	2.4		Entfällt	Entfällt	88	2018
CJMD-1225-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.220	0.945	230	8.81	177				56.1	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1330-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	5.538	5.919	230	17.58	567				78.2	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJMD-1330-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	3.833	1.775	230	12.17	211				63.6	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1550-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	7.595	11.824	230	19.13	892				77.6	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJMD-1550-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	5.031	3.440	230	12.67	339				67.4	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018