

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|----------------------------|------------|-------------------|----------|----|-------------------|-------|--------------------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----------|-----------------|-----|------|
| | | | | % | m ³ /s | kW | Wm ³ /s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| CJLINE/EC-1131-4M-0.33 IE5 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Entfällt | | 0.323 | 0.157 | 230 | 1.30 | 212 | | | 53.1 | 1.1 | | Entfällt | Siehe Anleitung | 65 | 2018 |
| CJLINE/EC-1235-4M-0.33 IE5 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Entfällt | | 0.472 | 0.222 | 230 | 1.60 | 262 | | | 54.3 | 1.1 | | Entfällt | Siehe Anleitung | 72 | 2018 |
| CJLINE/EC-1640-4M-0.75 IE5 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Entfällt | | 0.030 | 0.479 | 230 | 1.80 | 377 | | | 58.1 | 1.3 | | Entfällt | Siehe Anleitung | 77 | 2018 |
| CJLINE/EC-1845-4M-1.5 IE5 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Entfällt | | 1.020 | 0.584 | 230 | 2.00 | 494 | | | 51.6 | 1.3 | | Entfällt | Siehe Anleitung | 81 | 2018 |
| CJLINE/EC-1856-6M-1.5 IE5 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Entfällt | | 1.273 | 0.699 | 230 | 1.60 | 303 | | | 48.4 | 1.3 | | Entfällt | Siehe Anleitung | 78 | 2018 |