

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 327/2011, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE.

Применимо к вентиляторам

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

Директива ЕС по экодизайну (ErP): производительность при точке оптимального КПД (ВЕР)

MC	Категория измерения	[m³/h]	Расход	ηe [%]	Производительность
EC	Категория энергоэффективности	[Pa]	Статическое давление / Полное давление	N	Степень энергоэффективности N
VSD	Регулятор скорости	[RPM]	Скорость	[kw]	Электрическая мощность
SR	Удельный коэффициент				

Модель	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CJS-1850-4T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	60.1	69.4	1.287	5311	523	1446
CJS-2056-4T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	59.9	66.8	2.216	10049	474	1450
CJS-2056-6T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	52.8	65.2	0.664	7300	173	962
CJS-2263-4T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	60.9	64.6	4.400	10554	913	1456
CJS-2263-6T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	61.3	70.3	1.402	7467	415	941
CJS-2071-4T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	64.0	65.1	7.855	17360	1043	1474
CJS-2071-6T-3-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	59.4	65.6	2.547	11095	490	956
CJS-2071-6T-5.5-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	60.6	65.9	3.124	13428	508	972
CJS-2880-6T-F-400 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	61.1	65.8	3.590	15923	495	968
CJS-1850-4T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	60.1	69.4	1.287	5311	523	1446
CJS-2056-4T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	59.9	66.8	2.216	10049	474	1450
CJS-2056-6T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	52.8	65.2	0.664	7300	173	962
CJS-2263-4T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	60.9	64.6	4.400	10554	913	1456
CJS-2263-6T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.00	61.3	70.3	1.402	7467	415	941
CJS-2071-4T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	64.0	65.1	7.855	17360	1043	1474
CJS-2071-6T-3-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	59.4	65.6	2.547	11095	490	956
CJS-2071-6T-5.5-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	60.6	65.9	3.124	13428	508	972
CJS-2880-6T-F-300 IE3	C	Статический	VSD не нужен	1.01	61.1	65.8	3.590	15923	495	968